



**Eigenschaften**  
**Characteristics / Caractéristiques**

**Potentiometer**  
 Potentiometer / Potentiomètre

Nach Blatt 10-4-10  
 According to sheet 10-4-10 / Selon page 10-4-10

**Schalter**  
 Switch / Interrupteur

1-polige Umschalter mit Sprungschaltmechanik  
 Single pole snap switch / Interrupteur monophasé avec contact déclé

**Schaltleistung**  
 Switch power / Puissance d'interrupteur

12 (6) A, 250 V AC (nach ENEC)  
 12 (6) A, 250 V AC (according to ENEC) / 12 (6) A, 250 V AC (selon ENEC)

**Schalterbetätigung**  
 Switch actuation  
 Actionnement d'interrupteur

Durch zweiteilige Nockenscheibe, Schaltwinkel beliebig einstellbar  
 By two-piece cam disc, any switch angle can be adjusted  
 Avec double disque à cames, angle réglable à volonté

<b>Anzahl Potentiometer</b> Number of potentiometers Nombre de potentiomètres	<b>Anzahl Schalter</b> Number of switches Nombre d'interrupteurs	<b>Mass A [mm]</b> Length A [mm] Longueur A [mm]	<b>Gewicht [g] *</b> Weight [g] * Poids [g] *
1	1	50	170
	2	62	210
	3	75	250
	4	87	290
2	1	70	220
	2	82	260
	3	95	300
	4	107	340
3	1	89	270
	2	101	310
	3	114	350
	4	126	390

\* Gewichte ohne Drehknopf und Skala  
 \* Weights without knob and scale  
 \* Poids sans bouton et échelle